


Funcionalidad del Control

Control (consola administrativa)

1. Haga clic en nuestro icono si requiere contactarnos.
2. Muestra el número de PCs controladas.
3. Haga clic en las flechas para expandir o contraer la lista (4) según corresponda.
4. Vista normal de la lista de estados de PCs (Si selecciona una PC, activará el panel de control (9))
5. - Boton "System Status": Muestra la informacion del sistema de la PC cliente seleccionada.
- Boton "RBT" / "SHD": Reinicia/Apaga la PC cliente seleccionada.
- Boton "UNI": Desinstala remotamente el cliente de la PC seleccionada.
6. Client History: muestra el estado de protección y el historial de las autorizaciones de la PC cliente seleccionada.




The screenshot shows the USB Lock RP administrative console interface. It features a top alert bar, a main table of PC states, a detailed control panel for a selected client (CE01), and a client history section at the bottom. Numbered callouts (1-14) point to various UI elements: 1 (Alerts icon), 2 (PC count), 3 (Expand/Collapse arrow), 4 (PC list table), 5 (System Status/RBT/SHD/UNI buttons), 6 (Client History), 7 (Alert details), 8 (Search icon), 9 (Control panel), 10 (Removable Storage status), 11 (USB authorization controls), 12 (Compact Disc status), 13 (Access key icon), and 14 (USB Aware icon).

7. El visor muestra la ultima alerta recibida. Clic en 6 muestra todas las alertas.
8. Muestra la lista de PCs en orden alfabético ó cree una lista de las PC no conectadas en la red.
9. Genera reportes del estado de seguridad o alertas recibidas (dependiendo lo que la lista muestre).
10. Permite proteger o desproteger dispositivos USB de almacenaje removibles, en la PC cliente seleccionada, haga clic sobre el candado correspondiente para cambiar el estado de la seguridad
11. Permite crear autorizaciones permanentes o temporales a dispositivos USB de almacenaje especificos x maquina y bloquear los demás. (capaz de crear dos autorizaciones cuando el dispositivo este insertado en el control ó en la PC cliente)
12. Permite proteger o desproteger cualquiera de los dos sectores de protección x maquina. haga clic sobre el candado correspondiente para cambiar el estado de la seguridad.
13. Permite cambiar la contraseña de acceso al panel de control.
14. Abre el USB Aware y mostrará el reporte de los archivos que fueron extraídos a dispositivos de almacenaje USB. Las flechas cambiarán de color blanco a dorado cuando hay una un nuevo registro. USB Aware es un agregado opcional (licenciado por separado). + Bonus: Print Aware con la capacidad de informar de los trabajos de impresión que realizan desde cualquiera de las PC clientes.

